



# JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

 **MADRID / SPAIN**



## السمات والمزايا



تصميم بسيط

سعة خزان وقود كبيرة لوقت تشغيل أطول

أقل تكلفة

إخراج مستقر

إيقاف تشغيل تلقائي عند انخفاض منسوب الزيت

### مولد كهرباء

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| نموذج                |                | JPG 7500       |
| الإخراج المقدر       | KW             | 7.0/7.5        |
| الحد الأعلى. للإنتاج | KW             | 7.5/8.5        |
| الجهد المقدر         | V              | 230/120/240    |
| التردد               | Hz             | 50/60          |
| عدد الاطوار          |                | احادي الطور    |
| نوع تنظيم الجهد      |                | AVR            |
| بدء تشغيل النظام     | dB(A)          | يدوي / كهربائي |
| سعة خزان الوقود      | L              | 40             |
| نسبة استهلاك الوقود  | L/H            | 3.6            |
| وقت التشغيل المستمر  | h              | 11             |
| dB(A) 25% @ 7m ضوضاء |                | 96/97          |
| الوزن الصافي / كغ    |                | 96             |
| حزمة الأبعاد         | mm             | 730/556/660    |
| محرك                 |                | JC460          |
| الإزاحة              | ml             | 458            |
| طاقة إنتاج النفط     | L              | 1.1            |
| تحميل                | 20GP/40GP/40HQ | 93/192/255     |



[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)