

## **JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY**

MADRID / SPAIN





















## **CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- El generador de frecuencia variable silencioso Inverter JP ha sido mejorado muchas veces, y su peso y volumen se encuentran en la misma industria. Estar a la vanguardia brinda una clara ventaja competitiva.
- Siempre intentamos llevar menos peso cuando estamos al aire libre, desde este punto, hemos mejorado la parte central de la paralelización. Ahora no es necesario gastar más dinero en comprar un kit de paralelización, solo se necesita un cable sencillo para conectar el segundo generador inverter JP y duplicar la potencia, ahorrando espacio y dinero.



| GENERADOR               |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Modelo                  |                | JP 9000i       |
| Corriente               | А              | 32,6/62,5/31,3 |
| Salida nominal          | KW             | 7,5            |
| Salida máxima           | KW             | 9              |
| Voltaje nominal         | V              | 230/120/240    |
| Frecuencia              | Hz             | 50/60          |
| Número de fases         |                | Monofases      |
| Voltaje de CC           | V              | 12             |
| Corriente de CC         | А              | 8.3            |
| Capacidad del tanque de | L              | 3,7            |
| combustible             | L              | 3,7            |
| Tiempo continuo         | (%50 loand)    | 10,5           |
| Peso neto en KG         |                | 110            |
| Motor                   |                | JC460P         |
| Desplazamiento          | ml             | 459            |
| Dimensiones del paquete | mm             | 820*640*780    |
| Loanding                | 20GP/40GP/40HQ | 74/149/150     |

