



ИНВЕРТОРНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



www.jcbenergy.es

ИНВЕРТОРНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

ГРУППА		JP 3300i	JPO 5500i	JP 9000i
Ток	A	13/25/30	21,7/20,8	32,6/62,5/31,3
Выходная мощность	KW	3,0	5,0	7,5
Макс. Выходная мощность	KW	3,3	5,5	9
Напряжение	V	230/120/100	230/120	230/120/240
Частота	Hz	50/60	50/60	50/60
Количество фаз		Однофазовая	Однофазовая	Однофазовая
Напряжение постоянного тока DC	V	12	12	12
Постоянный ток DC	A	8.3	8.3	8.3
Емкость масла	L	3,7	16	3,7
Время работы	(50% нагрузки)	4	9	10,5
Вес нетто	kg	21,5	44	110
Двигатель		JC164P	JC180P	JC460P
Объем цилиндра	ml	145	312	459
Размер коробки	mm	510/230/475	685/515/480	820/640/780
Нагрузка	20GP/40GP/ 40HQ	308/644/805	132/272/340	74/149/150



www.jcbenergy.es